

JSW-2400AK2 Mini Video Sender Empfänger Set 2,4 Ghz

Vorzüge:

- (1) Extrem kompakte Maße (60 x 52 x 20mm).
- (2) Geringes Gewicht (50g).
- (3) 4 Kanäle.
- (4) Überträgt sowohl PAL wie NTSC Video Signale.
- (5) Video / Stereo Audio Cinch Ausgänge.
- (6) Funkkanäle fest einstellbar.
- (7) Ein/Aus Schalter erleichtert Betrieb mit Batteriebox.
- (8) Günstiger Setpreis.



Technische Daten: 15-2400AT2 Sender, 15-2400AR2 Empfänger

Feature	Spezifikation	Bemerkung
Frequenzen	CH1 2413 CH2 2432 CH3 2451 CH4 2470 Mhz	
Kanalwahl	<ul style="list-style-type: none"> • Sender: durch Wahlschalter. • Empfänger: durch DIP Switch. Werden mehr als ein Kanal per DIP Schalter auf ON gestellt, schaltet der Receiver alle 4 Sekunden zwischen den angeschalteten Kanälen um. 	
Sender Ausgangsleistung	10mW	typisch
Demodulations Art	FM	
Kanal Anzahl	4	
Frequenz Stabilität	±100KHz	typisch
Stromversorgung	9-12V (1,8mm Buchse, + innen)	
Stromverbrauch	160mA	typisch
Video Input	1 Vp-p Composite	
Audio Input	2 Vp-p	max.
Antennen Anschluß	SMA-Buchse für mitgelieferte Dipol Antenne	
Abmessungen (mm)	60(B) x 20(T) x 52(H) (ohne Antenne)	in mm
Gewicht Sender bzw. Empfänger	50g (inkl. Antenne)	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • 15-2400AT2 Sender, 15-2400AR2 Empfänger • 2 Stck. 1,8m lange AV Kabel (2,5mm Klinke auf 3x Cinch Stecker) • 2 Stck. 9V Steckernetzteile • 2 Stck. Antennen • Magnet-Klebe pads (zum Befestigen an Metallflächen) und Klett-Klebe pads (zum Befestigen an sonstigen Flächen). 	