


<p><b>Modell</b></p>	 <p><b>Technisat MagicLink 2 outdoor- taugliche Funkkamera</b></p>
<p>Aufnahme-Chip</p>	<p>1/3 " Color CMOS Sensor</p>
<p>Anzahl der Pixel</p>	<p>365.000, 628 x 582 (PAL)</p>
<p>Lichtstärke</p>	<p>3 Lux (mit eingeschalteten IR LEDs)</p>
<p>Auflösung</p>	<p>besser als 300 Linien</p>
<p>Signal / Rausch Verhältnis</p>	<p>besser als 45 dB</p>
<p>Audio-Übertragung</p>	<p>ja, Mikrofon eingebaut</p>
<p>Funkkanäle</p>	<p>4 im 2,4 Ghz Bereich (2,4 - 2,4835 Ghz), über verdeckten Umschalter auf der Kamera-Unterseite wählbar.</p>
<p>Funk-Reichweite</p>	<p>Bis zu 90m im Freien (ca. 30m in Gebäuden)</p>
<p>Versorgungsspannung</p>	<p>9 Volt Gleichstrom, 120 mA</p>
<p>Anschlüsse</p>	<p>fest montiertes 90cm Stromversorgungskabel mit 2,1mm DC Hohlbuchse 9V für Netzteil</p>
<p>Stativgewinde</p>	<p>Zwei, eins Oberseite (für Deckenhalter), eins Unterseite, ferner Führungsschiene für mitgelieferten Wandhalter. Wandhalter und Dreibein-Tischstativ im Lieferumfang. (Siehe Abbildung)</p>
<p>Gehäuse</p>	<p>Kunststoff silber</p>
<p>Abmessungen</p>	<p>BxHxT 130mm x 55mm x 45mm (Maße des Steckernetzteils inkl. angeschweißtem Euro-Flachstecker BxHxT 43mm x 55mm x 100mm)</p>
<p>Gewicht</p>	<p>150 g</p>